

## Make sure you have the following:



### System Requirements

PC-compatible computer with one available PCI slot running Windows® 98SE, Me, 2000, XP, or 2003

### Quick Setup



## 1. Connect

### Connecting the Hardware



- 1.1 Turn off the power to the computer and disconnect the power cord.
- 1.2 Remove the screws behind your computer case that secure the computer cover and remove the cover.
- 1.3 Touch any metal part of the case to discharge static electricity, to avoid damage to your product or the computer.



- 1.4 Locate an empty PCI expansion slot (usually white in color). Confirm that the Card will fit into the slot you have chosen.



- 1.5 Remove the metal PCI bracket from the back of the computer that corresponds to the PCI slot you selected. If there is a screw, place it in a safe place, as you will be using it to attach the Card to the computer later.



- 1.6 Push the Card firmly into the PCI slot that you have chosen.

- 1.7 Now secure the Card with the screw that you previously placed in a safe place.

- 1.8 Replace the computer's cover. Now that the Card is installed, you can reconnect the power cord and turn the computer back on.

- 1.9 Connect one end of your CAT5 cable into the rear of the Card.

- 1.10 Connect the other end of the CAT5 cable into an available Fast Ethernet port on your router, switch, or any other networking device.

**NOTE:**  
A standard network cable cannot be used to directly connect two computers. A specially wired cable called a crossover cable is needed to allow you to connect two computers without the use of a network hub or switch. Belkin crossover cables are yellow (Belkin part number AX3129-XX-YLV-M).

## 2. Install

### Installing the Desktop PCI Card Drivers

#### Windows 98SE:



- 2.1 You may need your Windows 98SE CD-ROM to complete the installation of the Card. If you do not have your Windows 98SE CD-ROM, and the installation wizard asks you for the Windows 98SE CD-ROM, you will need to locate it. Belkin cannot provide the Windows 98SE files you need to complete the installation.

- 2.2 Install the Card in your computer as described in the section "Connecting the Hardware".

- 2.3 Turn on the power to the computer. After Windows starts up, it will automatically detect that a new device has been installed. The following screen will appear. Insert the Card's CD into the CD-ROM drive. Click "Next".



**NOTE:**  
If you need to install drivers for DOS, NDIS, Windows 95, or Windows NT/1, please refer to the text (.txt) files located in the driver-specific directory of the CD.



- 2.4 When asked, "What do you want Windows to do?", select "Search for the best driver for your device. (Recommended)" and click "Next".

- 2.5 In the following window, place a check mark next to "CD-ROM drive". Click "Next".

- 2.6 Windows will find the appropriate drivers and the following screen will appear. Click "Next".

- 2.7 Windows may ask you to insert your Windows 98SE CD-ROM. If so, insert your Windows 98SE CD-ROM and click "OK". If asked to specify where the CD-ROM is, type "D:\Win98SE" where "D:" is the drive letter of your CD-ROM drive. Click "OK".



#### Windows Me:



- 2.8 When the following screen appears, click "Finish".

- 2.9 Windows will ask you to restart the computer. Click "Yes" to restart your computer. When your computer restarts, the Card will be ready to use.

- 2.1 Install the Card in your computer as described in the section "Connecting the Hardware".

- 2.2 Turn on the power to the computer. After Windows starts up, it will automatically detect that a new device has been installed. The following screen will appear. Insert the Card's CD into the CD-ROM drive. Click "Next".

- 2.3 Windows will automatically find the drivers and install them. Click "Finish".

- 2.4 Windows will ask you to restart the computer. Click "Yes" to restart your computer. When your computer restarts, the Card will be ready to use.

## Assurez-vous de disposer du matériel suivant :



### Configuration requise

PC avec un emplacement PCI libre, sous Windows® 98SE, Me, 2000, XP ou 2003

### Installation rapide



## 1. Connectez

### Branchement du matériel



- 1.1 Éteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

- 1.2 Retirez les vis de fixation du capot à l'arrière de l'ordinateur, puis retirez le capot.

- 1.3 Touchez une partie métallique du boîtier afin de vous décharger de toute électricité statique qui risquerait d'endommager le produit ou l'ordinateur.



- 1.4 Recherchez un emplacement d'extension PCI vide (généralement de couleur blanche). Assurez-vous que la carte est adaptée à l'emplacement choisi.

- 1.5 Retirez l'obturateur métallique du port à l'arrière de l'ordinateur correspondant à l'emplacement PCI sélectionné. Si cet obturateur est muni d'une vis, placez-la dans un endroit sûr, car vous l'utiliserez plus tard pour fixer la carte.

- 1.6 Poussez fermement la carte PCI dans son emplacement.

- 1.7 Fixez maintenant la carte au moyen de la vis que vous avez mise de côté.

- 1.8 Remettez le capot de l'ordinateur en place. Maintenant que la carte est en place, vous pouvez rebrancher tous les câbles et allumer votre ordinateur.

- 1.9 Branchez une extrémité de votre câble CAT5 à l'arrière de la Carte.

- 1.10 Branchez l'autre extrémité du câble CAT5 à un port Fast Ethernet disponible sur votre routeur, switch ou tout autre dispositif réseau.



**REMARQUE:**  
Un câble réseau standard Belkin ne peut pas être utilisé pour la connexion directe de deux ordinateurs. Un câble spécial appelé câble inverseur est nécessaire pour connecter deux ordinateurs sans utiliser de hub ou switch réseau. Les câbles inverseurs Belkin sont de couleur jaune (référence Belkin AX3129-XX-YLV-M).

## 2. Installez

### Installation des pilotes de la carte PCI pour ordinateur de bureau

#### Windows 98SE :



- 2.1 Il se peut que vous ayez besoin du CD-ROM d'installation de Windows 98SE pour pouvoir terminer l'installation de la Carte. Si vous ne l'avez pas et que l'assistant d'installation vous le demande, vous devez le retrouver. La société Belkin ne peut, en aucun cas, vous fournir les fichiers pour Windows 98 dont vous avez besoin pour compléter l'installation.

- 2.2 Installez la Carte sur votre ordinateur tel que décrit à la section « Branchement du matériel ».

- 2.3 Allumez votre ordinateur. Après le démarrage de Windows, le système détectera automatiquement qu'un nouveau dispositif a été installé. L'écran suivant apparaît. Insérez le CD de la Carte dans le lecteur de CD-ROM. Cliquez sur « Next [Suivant] ».



- 2.4 Lorsque le message « What do you want Windows to do? [Que voulez-vous faire ?] » apparaît, sélectionnez « Search for the best driver for your device [Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique] » et cliquez sur « Next [Suivant] ».

- 2.5 À la fenêtre suivante, cochez la case « CD-ROM drive [Lecteur CD-ROM] ». Cliquez sur « Next [Suivant] ».

- 2.6 Windows trouve les pilotes appropriés. L'écran suivant apparaît. Cliquez sur « Next [Suivant] ».

- 2.7 Windows peut vous demander d'insérer le CD-ROM de Windows 98SE. Si tel est le cas, insérez-le, puis cliquez sur « OK ». S'il est nécessaire d'indiquer où se trouve le CD-ROM, entrez « D:\Win98SE » (ou D:) correspond à la lettre du lecteur de CD-ROM. Cliquez sur « OK ».



#### Windows Me :



- 2.8 Lorsque l'écran suivant apparaît, cliquez sur « Finish [Terminer] ».

- 2.9 Windows vous demandera alors de redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur « Yes [Oui] » pour le redémarrer. Après le redémarrage de l'ordinateur, la Carte est prête à être utilisée.

- 2.1 Installez la Carte sur votre ordinateur tel que décrit à la section « Branchement du matériel ».

- 2.2 Allumez votre ordinateur. Après le démarrage de Windows, le système détectera automatiquement qu'un nouveau dispositif a été installé. L'écran suivant apparaît. Insérez le CD de la Carte dans le lecteur de CD-ROM. Cliquez sur « Next [Suivant] ».

- 2.3 Windows trouve automatiquement les pilotes et installe ceux-ci. Cliquez sur « Finish [Terminer] ».

- 2.4 Windows vous demandera alors de redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur « Yes [Oui] » pour le redémarrer. Après le redémarrage de l'ordinateur, la Carte est prête à être utilisée.

## Sie benötigen Folgendes:



### Systemanforderungen

PC-kompatibler Computer mit einem freien USB-Anschluss und installiertem Windows® 98SE, Me, 2000, XP oder 2003

### Schnellkonfigurierung



## 1. Anschließen

### Anschließen der Hardware



- 1.1 Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- 1.2 Lösen Sie die Schrauben an der Computerverkleidung und nehmen Sie die Abdeckung ab.

- 1.3 Berühren Sie ein beliebiges Metallteil des Gehäuses. Dadurch verhindern Sie statische Entladungen, die Ihr Produkt oder Ihren Computer beschädigen könnten.



- 1.4 Suchen Sie einen freien PCI-Erweiterungssteckplatz (meistens weiß). Überprüfen Sie, ob die Netzwerkkarte in den gewählten Steckplatz passt.

- 1.5 Nehmen Sie die Schnittstellenabdeckung des gewählten PCI-Steckplatzes von der Rückseite des Computers ab. War die Abdeckung mit einer Schraube befestigt, heben Sie diese gut auf. Sie benötigen sie später zur Befestigung der Netzwerkkarte am Computergehäuse.

- 1.6 Drücken Sie die Karte fest in den ausgewählten PCI-Steckplatz.

- 1.7 Befestigen Sie jetzt die Karte mit der aufbewahrten Schraube.

- 1.8 Befestigen Sie die Computerabdeckung. Die Karte ist jetzt installiert. Sie können das Netzkabel wieder anschließen und den Computer einschalten.

- 1.9 Stecken Sie ein Ende des CAT5-Kabels in die entsprechende Buchse an der Karte.

- 1.10 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen freien Fast Ethernet-Port an Ihrem Router, Switch oder anderem Netzwerkgerät an.



**HINWEIS:**  
Standard-Netzwerkkabel von Belkin eignen sich nicht zur Direktverbindung von zwei Computern. Zur Direktverbindung ohne Zwischenschaltung eines Hubs oder Verteilers benötigen Sie ein Kabel mit spezieller Verdrahtung (gelbes Kabel). Kabelnummern von Belkin erkennen Sie am gelben Kabelende (Belkin-Artikelnr. AX3129-XX-YLV-M).

## 2. Installieren

### Installieren der PCI-Kartentreiber

#### Windows 98SE:



- 2.1 Eventuell benötigen Sie Ihre Windows 98SE-CD-ROM, um die Installation des Adapters durchzuführen. Wenn Sie vom Installations-Assistenten zum Einlegen der Windows 98SE-CD-ROM aufgefordert werden, wird Sie CD-ROM unbedingt benötigt. Belkin kann die Windows 98SE-Daten, die zur Installation erforderlich sind, nicht bereitstellen.

- 2.2 Installieren Sie die Karte im Computer, wie im Abschnitt "Anschließen der Hardware" beschrieben ist.

- 2.3 Schalten Sie den Computer ein. Nach dem Systemstart erkennt Windows automatisch, dass ein neues Gerät installiert wurde. Daraufhin erscheint das folgende Fenster. Legen Sie die CD zur Karte in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie auf „Next (Weiter)“.



- 2.4 Wenn die Frage „Wie möchten Sie vorgehen?“ erscheint, wählen Sie die Option „Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)“, und klicken Sie dann auf „Next (Weiter)“.

- 2.5 Markieren Sie im folgenden Fenster „CD-ROM drive“ (CD-ROM-Laufwerk). Klicken Sie auf „Next (Weiter)“.

- 2.6 Windows sucht die benötigten Treiber. Das folgende Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf „Next (Weiter)“.

- 2.7 Windows fordert Sie möglicherweise auf, die Windows 98SE-CD-ROM einzulegen. Legen Sie in diesem Fall Ihre Windows 98SE-CD-ROM ein und klicken Sie auf „OK“. Wenn Sie zur Eingabe des Pfads für die CD-ROM aufgefordert werden, geben Sie „D:\Win98SE“ ein (Ersetzen Sie „D:“ ggf. durch den Kennbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks). Klicken Sie auf „OK“.



#### Windows Me:



- 2.8 Wenn folgender Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf „Finish“ (Beenden).

- 2.9 Windows fordert Sie auf, den Computer neu zu starten. Klicken Sie auf „Ja“, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart ist die Karte einsatzbereit.

- 2.1 Installieren Sie die Karte im Computer, wie im Abschnitt "Anschließen der Hardware" beschrieben ist.

- 2.2 Schalten Sie den Computer ein. Nach dem Systemstart erkennt Windows automatisch, dass ein neues Gerät installiert wurde. Daraufhin erscheint das folgende Fenster. Legen Sie die CD zur Karte in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie auf „Next (Weiter)“.

- 2.3 Windows installiert die Treiber automatisch. Klicken Sie auf „Fertigstellen“.

- 2.4 Windows fordert Sie auf, den Computer neu zu starten. Klicken Sie auf „Ja“, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart ist die Karte einsatzbereit.

## Controleer of u over het volgende beschikt:



### Systeemvereisten

PC-kompatibler computer met een vrije PCI-sleuf die draait onder Windows® 98SE, Me, 2000, XP of 2003

### Snelle installatie



## 1. Aansluiting

### Hardware aansluiten



- 1.1 Zet de computer uit en ontkoppel de voedingskabel.

- 1.2 Draai de schroeven los waarmee de metalen afdekklaap aan de achterzijde van uw computerkast vastzit en verwijder de afdekklaap.

- 1.3 Raak altijd eerst het metalen frame van de kast aan om beschadiging van het product of uw computer te voorkomen. Ze wordt namelijk eventuele statische elektriciteit die uw kaart of uw computer kan beschadigen, afgevoerd.



- 1.4 Zoek een vrije PCI-uitbreidingsleuf op (doorgaans wit van kleur). Controleer eerst of de kaart past in de door u gekozen leuf.

- 1.5 Verwijder aan de achterkant van de computer de metalen PCI-beugel van de door u gekozen PCI-sleuf. Bewaar los gedraaide schroeven op een veilige plaats. U hebt ze later weer nodig om de kaart vast te zetten.

- 1.6 Druk de kaart stevig aan in de door u gekozen PCI-sleuf.

- 1.7 Zet de kaart nu vast met de schroef die u hebt bewaard.

- 1.8 Plaats de afdekklaap terug. Nu de kaart is geïnstalleerd, kunt u de voedingskabel weer aansluiten en de computer inschakelen.

- 1.9 Sluit het ene uiteinde van uw CAT5-kabel aan op de achterzijde van de kaart.

- 1.10 Sluit vervolgens het andere uiteinde van de CAT5-kabel aan op een vrije Fast Ethernet-poort op uw router, switch of een ander netwerkapparaat.



**OPMERKING:**  
Een standaard netwerkkabel van Belkin is niet geschikt als rechtstreekse verbinding tussen twee computers. U hebt een speciaal bedrade kabel, namelijk een crossoverkabel nodig voor het onderling verbinden van twee computers zonder gebruikmaking van een netwerkhub of switch. Crossoverkabels van Belkin zijn geel gekleurd (artikelnummer AX3126-XX-YLV-M).

## 2. Installatie

### Stuurprogramma's voor de PCI-kaart voor desktop-pc's installeren

#### Windows 98SE:



- 2.1 In sommige gevallen heeft u uw Windows 98SE-CD-ROM nodig bij het installeren van de kaart. Als u de cd-rom van Windows 98SE niet bij de hand hebt wanneer de installatie wizard erom vraagt, dient u deze cd-rom op te zoeken. Belkin kan de Windows 98SE-bestanden die u voor het voltooien van de installatie nodig hebt helaas niet leveren.

- 2.2 Installeer de kaart in uw computer zoals beschreven onder "Hardware aansluiten".

- 2.3 Schakel de stroom naar de computer in. Windows stelt automatisch vast dat er een nieuw apparaat is geïnstalleerd. Het volgende scherm verschijnt. Plaats de installatie-CD van de kaart in uw cd-romstation. Klik op "Next" (Volgende).




- 2.4 Als u gevraagd wordt "What do you want Windows to do? (Wat moet Windows voor u doen?)", selecteert u "Search for the best driver for your device (Zoeken naar het beste stuurprogramma voor uw apparaat (Aanbevolen)) en klik u vervolgens op "Next" (Volgende).

- 2.5 Vink in het volgende venster de optie "CD-ROM drive" (CD-romstation) aan. Klik op "Next" (Volgende).

- 2.6 Windows zoekt de benodigde stuurprogramma's op waarna het volgende scherm verschijnt. Klik op "Next" (Volgende).

- 2.7 Het is mogelijk dat Windows u verzocht de installatie-CD van Windows 98SE in het cd-romstation te plaatsen. Plaats in dat geval de cd-rom van Windows 98SE in het cd-romstation en klik op "OK". Als u verzocht wordt aan te geven waar de cd-rom zich bevindt, typt u "D:\Win98SE" (onder aanhalingstekens) in, waarin "D:" de stationsletter van uw cd-romstation is. Klik op "OK".



#### Windows Me:



- 2.8 Als het volgende scherm verschijnt, klikt u op "Finish" (Beëindigen).

- 2.9 Windows zal u verzoeke de computer opnieuw te starten. Klik op "Yes" (Ja) om uw computer opnieuw te starten. Wanneer uw computer opnieuw is gestart, is de kaart klaar voor gebruik.

- 2.1 Installeer de kaart in uw computer zoals beschreven onder "Hardware aansluiten".

- 2.2 Zet de computer aan. Windows stelt automatisch vast dat er een nieuw apparaat is geïnstalleerd. Het volgende scherm verschijnt. Plaats de installatie-CD van de kaart in uw cd-romstation. Klik op "Finish" (Beëindigen).

- 2.3 Windows zal automatisch de benodigde stuurprogramma's vinden en deze installeren. Klik op "Finish" (Beëindigen).

- 2.4 Windows zal u verzoeke de computer opnieuw te starten. Klik op "Yes" (Ja) om uw computer opnieuw te starten. Wanneer uw computer opnieuw is gestart, is de kaart klaar voor gebruik.

**Windows 2000:**

- 1.1 Install the Card in your computer as described in the section "Connecting the Hardware".
- 1.2 Turn on the power to the computer. After Windows starts up, it will automatically detect that a new device has been installed. The following screen will appear. Insert the Card's CD into the CD-ROM drive. Click "Next". Windows will automatically install the drivers. (click) **Next**
- 2.3 When the window above disappears, the Card is installed and ready to use. (click) **Finish**

**Windows XP:**

- 1.1 Install the Card in your computer as described in the section "Connecting the Hardware".
- 1.2 Turn on the power to the computer. Windows will automatically detect that a new device has been installed and will display the following window in the bottom right corner of the screen. (click) **Next**
- 2.3 Insert the Card's CD into the CD-ROM drive. Click "Next". Windows will install the drivers for the Card. (click) **Next**
- 2.4 Windows will tell you when the Card is ready to use. (click) **Finish**

**Windows 2003:**

- 1.1 Install the Card in your computer as described in the section "Connecting the Hardware".
- 1.2 Turn on the power to the computer. After Windows starts up, it will automatically detect that a new device has been installed. The following screen will appear. Insert the Card's CD into the CD-ROM drive. Click "Next". Windows will automatically install the drivers. (click) **Next**
- 2.3 When the window above disappears, the Card is installed and ready to use. (click) **Finish**

**Need help?** For further information regarding the installation of this product, visit: [www.belkin.com/networking](http://www.belkin.com/networking) or call our free technical support line. Technical support contact information can be found on the back page of this Quick Installation Guide.

**BELKIN.**  
www.belkin.com

Belkin Ltd.  
Express Business Park  
Shipton Way, Rushden  
NN10 6GL, United Kingdom  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.  
Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk The Netherlands  
+31 (0) 20 654 73 00  
+31 (0) 20 654 73 49 fax

Belkin GmbH  
Hanebergstrasse 2  
80637 Munich, Germany  
+49 (0) 89 14 34 05 0  
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

© 2006 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

**Start Here** →



**Quick Installation Guide**



**Windows 2000 :**

- 2.1 Installez la Carte sur votre ordinateur tel que décrit à la section « Branchement du matériel ».
- 2.2 Allumez votre ordinateur. Après le démarrage de Windows, le système détectera automatiquement qu'un nouveau dispositif a été installé. L'écran suivant apparaît. Insérez le CD de la Carte dans le lecteur de CD-ROM. Cliquez sur « Next [Suivant] ». Windows installera automatiquement les pilotes. (cliquez) **Suivant**
- 2.3 Quand la fenêtre se ferme, la Carte est bien installée et prête à être utilisée. (cliquez) **Terminer**

**Windows XP :**

- 2.1 Installez la Carte sur votre ordinateur tel que décrit à la section « Branchement du matériel ».
- 2.2 Allumez votre ordinateur. Après le démarrage de Windows, le système détectera automatiquement qu'un nouveau dispositif a été installé. L'écran suivant apparaît. Insérez le CD de la Carte dans le lecteur de CD-ROM. Cliquez sur « Next [Suivant] ». Windows installera automatiquement les pilotes. (cliquez) **Suivant**
- 2.3 Quand la fenêtre se ferme, la Carte est bien installée et prête à être utilisée. (cliquez) **Terminer**

**Windows 2003 :**

- 2.1 Installez la Carte sur votre ordinateur tel que décrit à la section « Branchement du matériel ».
- 2.2 Allumez votre ordinateur. Après le démarrage de Windows, le système détectera automatiquement qu'un nouveau dispositif a été installé. L'écran suivant apparaît. Insérez le CD de la Carte dans le lecteur de CD-ROM. Cliquez sur « Next [Suivant] ». Windows installera automatiquement les pilotes. (cliquez) **Suivant**
- 2.3 Quand la fenêtre se ferme, la Carte est bien installée et prête à être utilisée. (cliquez) **Terminer**

**Besoin d'aide ?** Pour de plus amples informations concernant l'installation de ce produit, visitez : [www.belkin.com/networking](http://www.belkin.com/networking) ou appelez notre service gratuit d'assistance technique. Vous trouverez les numéros de téléphones au dos de ce Guide d'Installation Rapide.

**BELKIN.**  
www.belkin.com

Belkin Ltd.  
Express Business Park  
Shipton Way, Rushden  
NN10 6GL, Royaume-Uni  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin B.V.  
Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas  
+31 (0) 20 654 73 00  
+31 (0) 20 654 73 49 Fax

Belkin GmbH  
Hanebergstraße 2  
80637 Munich, Allemagne  
+49 (0) 89 14 34 05 0  
+49 (0) 89 14 34 05 100 Fax

© 2006 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

**Commencez ici** →



**Guide d'installation rapide**



**Windows 2000:**

- 2.1 Installieren Sie die Karte im Computer, wie im Abschnitt „Anschließen der Hardware“ beschrieben ist.
- 2.2 Schalten Sie den Computer ein. Nach dem Systemstart erkennt Windows automatisch, dass ein neues Gerät installiert wurde. Daraufhin erscheint das folgende Fenster. Legen Sie die CD zur Karte in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Klicken Sie auf „Next (Weiter)“. Windows installiert die Treiber automatisch. (Klicken Sie) **Weiter**
- 2.3 Wenn das oben gezeigte Fenster geschlossen wird, ist die Karte installiert und einsatzbereit. (Klicken Sie) **Fertigstellen**

**Windows XP:**

- 2.1 Installieren Sie die Karte im Computer, wie im Abschnitt „Anschließen der Hardware“ beschrieben ist.
- 2.2 Schalten Sie den Computer ein. Windows erkennt automatisch, dass ein neues Gerät installiert worden ist und öffnet unten rechts auf dem Bildschirm das folgende Fenster. (Klicken Sie) **Weiter**
- 2.3 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Klicken Sie auf „Next (Weiter)“. Windows installiert jetzt die Kartentreiber. (Klicken Sie) **Fertigstellen**
- 2.4 Wenn die Karte betriebsbereit ist, erscheint eine entsprechende Windows-Meldung. (Klicken Sie) **Fertigstellen**

**Windows 2003:**

- 2.1 Installieren Sie die Karte im Computer, wie im Abschnitt „Anschließen der Hardware“ beschrieben ist.
- 2.2 Schalten Sie den Computer ein. Nach dem Systemstart erkennt Windows automatisch, dass ein neues Gerät installiert wurde. Daraufhin erscheint das folgende Fenster. Legen Sie die CD zur Karte in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie auf „Next (Weiter)“. Windows installiert die Treiber automatisch. (Klicken Sie) **Weiter**
- 2.3 Wenn das oben gezeigte Fenster geschlossen wird, ist die Karte installiert und einsatzbereit. (Klicken Sie) **Fertigstellen**

**Brauchen Sie Hilfe?** Weitere Informationen über die Installation dieses Produkts finden Sie unter: [www.belkin.com/networking](http://www.belkin.com/networking) oder Sie wenden sich kostenlos telefonisch an unseren Technischen Support. Telefonnummern des Technischen Supports finden Sie auf der Rückseite dieser Installationsanleitung.

**BELKIN.**  
www.belkin.com

Belkin Ltd.  
Express Business Park  
Shipton Way, Rushden  
NN10 6GL, Großbritannien  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin B.V.  
Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Niederlande  
+31 (0) 20 654 73 00  
+31 (0) 20 654 73 49 Fax

Belkin GmbH  
Hanebergstraße 2  
80637 München, Deutschland  
+49 (0) 89 14 34 05 0  
+49 (0) 89 14 34 05 100 Fax

© 2006 Belkin Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller.

**Erste Schritte** →



**Installationsanleitung**



**Windows 2000:**

- 2.1 Installeer de kaart in uw computer zoals beschreven onder "Hardware aansluiten".
- 2.2 Zet de computer aan. Windows stelt automatisch vast dat er een nieuw apparaat is geïnstalleerd. Het volgende scherm verschijnt. Plaats de installatie-cd van de kaart in uw cd-romstation. Klik op "Next" (Volgende). De stuurprogramma's worden automatisch door Windows geïnstalleerd. (klikken) **Next**
- 2.3 Wanneer het afgebeelde venster verdwijnt, is de kaart geïnstalleerd en klaar voor gebruik. (klikken) **Finish**

**Windows XP:**

- 2.1 Installeer de kaart in uw computer zoals beschreven onder "Hardware aansluiten".
- 2.2 Zet de computer aan. Windows stelt automatisch vast dat er een nieuw apparaat is geïnstalleerd en toont rechts onderin het scherm het volgende venster. (klikken) **Next**
- 2.3 Plaats de installatie-cd van de kaart in uw cd-romstation. Klik op "Next" (Volgende). De stuurprogramma's voor de kaart worden door Windows geïnstalleerd. (klikken) **Next**
- 2.4 Windows laat u weten wanneer de kaart klaar is voor gebruik. (klikken) **Finish**

**Windows 2003:**

- 2.1 Installeer de kaart in uw computer zoals beschreven onder "Hardware aansluiten".
- 2.2 Zet de computer aan. Windows stelt automatisch vast dat er een nieuw apparaat is geïnstalleerd. Het volgende scherm verschijnt. Plaats de installatie-cd van de kaart in uw cd-romstation. Klik op "Next" (Volgende). De stuurprogramma's worden automatisch door Windows geïnstalleerd. (klikken) **Next**
- 2.3 Wanneer het afgebeelde venster verdwijnt, is de kaart geïnstalleerd en klaar voor gebruik. (klikken) **Finish**

**Heeft u hulp nodig?** Voor meer informatie over de installatie van dit product kunt u terecht op onze website: [www.belkin.com/networking](http://www.belkin.com/networking). U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Technische ondersteuning. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze beknopte installatiehandleiding.

**BELKIN.**  
www.belkin.com

Belkin Ltd.  
Express Business Park  
Shipton Way, Rushden  
NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.  
Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Nederland  
+31 (0) 20 654 73 00  
+31 (0) 20 654 73 49 fax

Belkin GmbH  
Hanebergstraße 2  
80637 München, Duitsland  
+49 (0) 89 14 34 05 0  
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

© 2006 Belkin Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.

**Hier starten** →



**Beknopte installatiehandleiding**

